

Yealink SIP – T46G

Bezahlbares SIP Telefon für eine klare Kommunikation

Das Yealink SIP T46G bietet eine hervorragende Tonqualität sowie eine reichhaltige visuelle Erfahrung. Mit programmierbaren Tasten unterstützt das IP-Telefon überwiegend produktivitätssteigernde Funktionen. Unter Verwendung von Standard-Verschlüsselungsprotokollen lassen sich hochsichere Remote-Versorgungen und Software Upgrades durchführen.

Audio Funktionen

- HD Mikro, HD Hörer, HD Lautsprecher
- Breitband Netz: G.722
- Schmalband Netz: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726, GSM
- DTMF: Innerhalb der Bandbreite , Außerhalb der Bandbreite (RFC 2833) und SIP INFO
- Beidseitige Lautsprecher mit AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Telefon Funktionen

- 6 VoIP Konten
- One-Touch Kurzwahl, Wahlwiederholung
- Rufweiterleitung, Anklopfen, Anruf halten
- Konferenz Modus
- Stummschaltung, Automatisches Antworten, „Nicht-Stören“ Modus
- Anruf Historie
- 3 Wege Konferenzschaltung
- Direkter IP Anruf ohne SIP Proxy
- Rufzeichen Auswahl / Import / Entfernen
- Hotline, Notfall Anruf System
- Zeit & Datum automatisch oder manuell
- Wähl-Plan (Dial-plan)

Verzeichnis

- Bis zu 1.000 Einträge im lokalen Telefonbuch
- Broadsoft Kontakte: Custom / Enterprise / Personal / Common / Search / Speed Dial
- Blacklist
- XML / LDAP externes Telefonbuch
- Intelligente Suche
- Telefonbuch Suche / Import / Export

IP-PBX und Broadsoft Funktionen

- Besetzt Lampenfeld (BLF), BLF Liste
- Bridged Line Appearance (BLA) / SCA
- Anonymer Anruf, Abweisung anonymer Anrufer
- „Nicht-Stören“ & Forward synchronization
- BroadWorks überall erreichbar
- N-Way Anruf, Remote Office
- Netzwerk Anrufprotokoll
- Broadsoft Call Center Funktion
- Nachrichtenanzeige (MWI)
- Voice mail, Call Park, Anrufübernahme
- Sprechanlage, Seitenummerierung, Musik beim „Halten“
- Rufaufzeichnung

Funktionstasten

- 10 Tasten mit LED
- Jede Taste kann individuell auf 3 Seiten programmiert werden (insgesamt 27 Belegungen)
- 7 Funktionstasten
 - Nachricht
 - Kopfhörer
 - Stummschaltung
 - Wahlwiederholung
 - Lautsprecher
 - Weiterleiten
 - Anruf halten
- 6 Navigationstasten
- 2 Tasten zur Lautstärkeregelung
- Beleuchtete Tasten
 - Stumm
 - Kopfhörer
 - Lautsprecher

Benutzeroberfläche

- 4,3" 16 Bit Touchscreen (480x272)
- 2x RJ45 10/100M Ethernet Anschlüsse
- 1x RJ9 (4P4C) Mobilteil Anschlüsse
- 1x RJ9 (4P4C) Kopfhörer Anschluss
- 1x USB Dongle Anschluss
- Power-Over-Ethernet (IEEE 802.3af) Klasse 3

